RC400T event controller

Ref. RC400T

ANALOG WAY®
Pioneer in Analog, Leader in Digital

マルチスクリーン・ライブプレゼンテーション・システム用
イベントコントローラー

概要

RC400T イベントコントローラーは運用効率を高め，スクリーンやレイヤー，ソース，メモリーへの Analog Way 製イメージプロセッサーの重要な機能へのクイックなアクセスを提供すべく設計されています．コンパクトなデザインと頑丈な筐体が特徴の RC400T は，56 個のユーザープログラムが可能なボタン，高感度 T バー，PIP サイズ設定やプログラミングを簡単かつ素早く行うための 3 軸ジョイスティックを備えます. これによって本機は大規模なライブイベント（コンサート, 新製品発表会, 展示会等）から多目的イベントにおいて最適なソリューションを提供します.

技術仕様

寸法（マウントキット）
▶ 幅 570 mm ×高さ 122.5 mm ×奥行 382 mm

重量（アクセサリーを含まず）
▶ 8 kg

動作環境条件
▶ 気温：0 ～ 40℃
▶ 湿度：10 ～ 80%（結露なきこと）

騒音（高さ 1.6 m，25℃にて）
▶ 前面：35 dBa @1 m
▶ 背面：35 dBa @1 m

放熱量
▶ 85 BTU/hr

保証
▶ 製造にかかる不具合について 1 年保証

電源
▶ AC 100–240 V，50/60 Hz，2.2 A
▶ ヒューズカートリッジ T2.5 A，AC 250 V，5 × 20 mm
▶ 最大電力消費：25 W

適合安全規格等
▶ PSE
▶ IEC/UL/EN 62368-1
▶ CSA22.2#62368-1
▶ (UL Listed E359143)

適合 EMC および環境規格等
▶ EN55032, EB55024, EN61000, FCC part15, ICES

同梱される付属品
▶ 電源コード× 1
▶ クイックスタートガイド（安全指示を含む）× 1

仕様は予告なく変更されることがあります.

主な特徴

- 堅牢でコンパクトなデザイン
- 誤操作を防止する設計思想
- 重要な機能へのインスタントアクセス
- 56 個のユーザープログラム可能ボタン
- 高感度の T バー
- 簡単で素早い PIP サイズ設定とプログラミングが行える 3 軸ジョイスティック
- フロントパネルとリアパネルに USB を各 1 つずつ装備
- ネットワーク接続用イーサネット× 1
- 卓上，またコンソールサーフェスを落とし込んで配置可能
- 卓上リトライト（別売）用 4 ピン XLR コネクター× 1

Mix Wave®
Analog Way 社日本総代理店　ミックスウェーブ株式会社
〒 154-0014 東京都世田谷区新町 2-3-2-3F
TEL：03-6804-1681　Email：sales@mixwave.co.jp　FAX：03-5450-8201
Web：www.mixwave.co.jp

Japanese Edition, © 2020 Mix Wave, Inc. All rights reserved.